

## Schalter DZ6- 230V

### Technische Daten

Wechselspannung: bis 250V

Leistung (15A): bis 3,7 KW

15A

2 Schließer

Mit Rastfunktion und Unterspannungsauslöser

Schutzklasse: IP55

### Benötigtes Material:

4x Flachstecker 6,3mm weiblich (3,4 und 6,8)

1 x Flachstecker 2,8mm weiblich (A1)

### Anschluss:

Die Spannungsversorgung auf 3 und die Neutralleiter (blau) auf 7.

Motor Hin- und Rückleitung auf 4 und 8 anschließen

**Wenn kein Thermokontakt auf A1 angeschlossen wird, muss eine Brücke zwischen A1 und 4 gesetzt werden, sonst gibt es keine Rastfunktion sondern eine Tastfunktion**

Die Magnetspule kann auch über A1 durch externe Not-Aus-Schalter oder Thermokontakte ausgelöst werden.

Wenn bei angeschlossenem Thermokontakt keine Rastfunktion vorhanden ist, klemmen wir den Thermokontakt aus und wir setzen eine Brücke zwischen 4 und A1, um auszuschließen, dass der Taster einen Defekt hat



Konnten Sie den Schalter erfolgreich in Betrieb nehmen?

Vergessen Sie bitte nicht, dass Ihre Meinung zum Produkt sehr wichtig ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt.

